



SOUNDSTANDARD

POWER 2008i

可程式電源供應站

概述：

你所選擇的2008i是一台帶PFI/EMI專業濾波、超壓報警、對流保護、遠程控制等先進功能的持續電源。



主要特點：

- 1.採用單片機控制，使持續時間更準確，性能更穩定。
- 2.提供8個240/10A（帶線性負載）或240/10A（音頻設備負載），電源輸出通道。
- 3.每通道獨立CE認證PFI/EMI電源濾波器，讓你的設備提供高級清潔電源。
- 4.控制電路採用高頻開關電源供電，使2008i能適應世界上任何國家的電壓標準，有更好的使用適應性。
- 5.LED電壓指示，時刻監控當前的市電電壓。
- 6.首創的過壓報警功能，及時提醒你當前的市電電壓已經超過了當地標準的10%，為你的系統提供更完善的保障。
- 7.提供豐富的控制功能：單機控制，多機連機控制，外部遙控(2008R)控制，外接設備，觸動控制功能。滿足你不同系統的控制需求。

項 目	技 術 參 數
電源總功率	~220V80A
電源輸入接線方式	螺柱與接地線耳壓接方式
電源開關和過流保護	單相80A空氣開關帶過流和短路保護
電源顯示模式和精確度	LED真時顯示
電源顯示準確度	空載時+/- ; +/-10%
時序控制通道數目	8通道
輸出道數目和輸出插座樣式	16輸出通道，IEC(美標)電壓插頭
每個通道可以提供的最大輸出電流	音頻設備負載20A；線性純阻負載10A
時序開關方式	使用隨機附送使用鑰匙開關
時序開關頻率	1步/秒
時序直通功能	有、按下BYPASS按鍵
時序每通道獨立開關功能	有、按下ON TOUCH On任何按鍵
時序連機控制功能	有、2008i/2008e之間可以實現連機和時序控制
時序連機和外部控制功能	有、1)通過2008R，2)通過其他外部觸發信號
時序外部控制功能觸動訊號靈敏度	1)0.7V，2)1.0V，3)1.4V
觸發信號類型	直流電壓
本地電壓設備選擇	1)100V，2)110V，3)220V，4)230V，5)240V
本地電壓設備選擇偏差	5%
超壓報警互動閾值	超出設定電壓的10%
超壓報警準確度	空載時+/-0%；滿載時+/-10%
工作電壓	90V~240V ± 10%
工作頻率	50/60Hz ± 5%
電壓輸入端與機箱之間的漏電流	≤5mA
機箱接地電阻	R≤100mAΩ

產品清單：

- 2008i一台 2008e一台 2008R一台 輸入電源/電纜線耳三只
- 鑰匙兩條 鑰匙四條 USB照明燈兩支 產品保修卡
- 產品使用說明書一本 產品維修手冊一本 產品合格證

