

YAMAHA EMX512SC 混音擴大機



詳細規格

1. 具8軌以上麥克風 / 線性輸入，其中1~4軌可切換MIC (XLR) 或Line (Phone) 輸入阻抗，5~8軌並可變換提供4組立體輸入。另具+48V幻象電壓
2. 內建之擴大器可彈性切換輸出狀態，最多同時可推動4組以上喇叭
3. 內建高級Neutrik NL4MPR/Speakon接頭及Phone Jack接頭。
4. 包括監聽部份，在8歐姆時左右聲道推力為350W，在4歐姆時左右聲道推力為500W
5. 每輸入頻道配有3段的參數式等化器，另外在主輸出及監聽輸出部份各具備7段式之圖形等化器 (GEQ)可供調整
6. 內建專業效果器(SPX)可提供至少16組之效果，且每一效果可供調整力度以達更多種變化
7. 頻率響應達20~20kHz以上
8. 總諧波失真小於0.5%
9. 至少有5段LED力度表以供出力值參考
10. 擴大機輸出部份具備信號過載指示 (Peak或Limit,含LED) 功能，防止信號失真或傷及喇叭
11. 具熱度及電流訊號過載保護功能
12. 等量噪訊小於-115dBu
13. 具備2組輔助輸出端子(AUX / EFFECT / Monitor)，並配有立體錄音輸出RCA端子
14. 配備1組腳踏 (板) 控制端子
15. 具單一頻道回授點指示 (Feedback Channel Locating) 信號，可確實掌握單點狀況立即處理
16. 內建獨立可調之壓縮限制器 (Compressor)，方便抑制突然的爆衝訊號
17. 具單一按鍵立即靜音待命裝置(Stand By，非關電源開關)，可即時控制全體之音量。
18. 通過經濟部標準檢驗局商品形式認可證書 (依據：CNS13439)及電磁波相容性測試 (EMC) 檢驗合格