

# UNIKA 混音擴大機 2004 最新佳作 PMX8006

最適合台灣使用之混音擴大機

好用不在花錢多



- 簡單化操作方式。
- 大功率 1200 瓦出力。
- 多軌輸入(麥克風 8 組影音 3 組)、雙訊號輸出個別調整。
- 2U 超薄輕巧設計、攜帶輕便、使用不占空間、可上 19 英寸機櫃。
- 雙風扇強制散熱適合長時間使用。
- 內建回授抑制、壓縮限制、數位回音。
- 每迴路三段音質等化器、迴音獨立控制。
- 可外接效果器。

POWER MIXER Specifications	
規格	型號 <b>UNIKA PMX8006</b>
輸入:	具有 14 軌聲音訊號、輸入 3 組影像
MIC 輸入:	6 組 XLR 輸入 -60to-20dbu 2 組 1/4"trs 輸入 -60to-20dbu 具有 48VPHANTON POWER
AUDIO/VIDEO 輸入	3 組 RCA/3 組 RCA > 10KΩ -10 dbu
輸出功率: 4 ohm	1khz.0.0002% T.H.D 2x600wRMS
8ohm	1khz.0.0002% T.H.D 2x400wRMS
等化器 MIC、LINE IN	每軌具有三段參數 EQ < 75Ω -2dbu
效果器:	具有 24BIT 數位效果器
輔助輸出:	2 組主輸出、監聽輸出 < 75Ω +4dbu/+25 dbu
頻率響應:	
MIC	10HZ~60KHZ±3db
LINE IN	10HZ~60KHZ±3db
THD:	
MIC bandwidth 80khz	0.007%at+4Bu,1khz
LINE IN bandwidth	0.007%at+4Bu,1khz
80khz	