

# UNIKA PL-8DV 電源濾波器



特性

照明燈

燈光調整

電源插座

最大功率

具有電路保護電源濾波裝置

電源分配供應器

具有兩組可收納式、七段式數字電壓顯示  
0~5W

具有 8 組電源 3 孔插座

1800W 120V/15V

# UNIKA UZ-25 音源分配器



規格

輸入

輸出

最大輸入電壓

最大輸出電壓

信號噪音比

失真率

分離度

4 入 10 出立體訊號分配器

兩組立體輸入(XLR)

兩組輸入各有自動信號輸入指示燈

五組立體輸出可個別對兩組輸入信號作無失真的混合同時可個別選擇 Stereo 或 mono 輸出

不平衡 8V.平衡 16V

不平衡 8V.平衡 16V

10hz~20khz 1db

>110db

THD+N<0.01%

>70db